

## HEIDEMANN Convertisseur radio à activation sonore HX (portée max. 100m) bl

N° d'article 17970372 Code EAN: 4011150703723

## Description

HEIDEMANN Convertisseur radio à activation sonore HX, pour l'extension sans fil du système de sonnette existant (réglage du capteur de haute à basse sensibilité) avec lampe de fonction LED, portée max. 100m, compatible avec tous les appareils HX, IP20, blanc

## **Spécifications**

Туре	convertisseur radio
Marque	HEIDEMANN
Modèle	HX
Tension nominale	3 V
Portée max	100 m
Fréquence radio	433.92 MHz
Type de batterie	2x LR06
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-10+40 °C
Fonctions de sécurité	256 fréquences radio réglables par auto-apprentissage
Fonctions supplémentaires	8 mélodies peuvent être envoyées au récepteur HX (différenciation des appels)

15.11.2025

Fonctions supplémentaires	convertisseur actif radio au niveau sonore pour l'extension sans fil de l'installation de sonnette existante
Fonctions supplémentaires	compatible/extensible avec tous les appareils HX
Hauteur du produit	90 mm
Largeur du produit	65 mm
Profondeur du produit	20 mm
Poids net	0.110 Kg
Type d'emballage	blister

15.11.2025