



HEIDEMANN Set di suoneria radio HX FLASHLIGHT (portata max. 200m) bi/ar

N. articolo 17970824
Codice EAN: 4011150708247

Descrizione del

HEIDEMANN Set di suoneria radio HX FLASHLIGHT, con 8 melodie regolabili (regolabili in 4 fasi, max. 90 dB), segnale ottico di chiamata (5 LED bianchi lampeggianti) e spia di segnalazione di batterie scariche, incl. trasmettitore resistente alle intemperie IP55 con targhetta e spia di funzionamento a LED (ricevitore IP20), portata max. 200m, compatibile con tutti i dispositivi HX, bianco/argento

Capitolati

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Typ | Funkgong-Set |
| Marke | HEIDEMANN |
| Modell | HX Flashlight |
| Nennspannung | 3 V |
| Reichweite max | 200 m |
| Anzahl Melodien | 8 |
| Lautstärke | 90 dB |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz |
| Batterietyp | Sender CR2032, Empfänger 2x LR14 |
| Produktfarbe | Weiss, Blau |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| Schutzart | Sender IP55, Empfänger IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+40 °C |

| | |
|-----------------------|---|
| Sicherheitsfunktionen | 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar |
| Zusatzfunktionen | 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) |
| Zusatzfunktionen | optisches Rufsignal |
| Zusatzfunktionen | kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten |
| Produktgröße | 140 mm |
| Produktbreite | 120 mm |
| Produkttiefe | 40 mm |
| Gewicht netto | 0.250 Kg |
| Verpackungsart | Blister |