

GardenLine Energiebaum 3xT13 mit Breaker Switch 3m T12





Artikel-Nr: 24 4244 1 EAN Code: 7611007126124

Beschreibung

GardenLine Energiebaum für Gartenelektrifizierung, mit 3 Aussensteckdosen T13, mit Breaker Switch, 3m Gd Kabel 3x1.5mm2 mit Stecker T12, H: 22cm B: 25cm

Öffnungszeiten über Pfingsten: Montag, 20.05.2024 geschlossen

20.05.2024 1/2

Spezifikationen

| Тур | Gartenelektrifizierung |
|---------------------------|-------------------------|
| Marke | GARDENLINE |
| Modell | Energiebaum |
| Nennstrom | 10 |
| Nennspannung | 230 |
| Nennleistung | 2300 |
| Nennfrequenz | 50 - 60 |
| Anzahl Steckdosen | 3 |
| Steckdosentyp | Тур 13 |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Steckertyp | Typ 12 |
| Kabeltyp | H05RN-F (GdV) |
| Kabellänge | 3 |
| Schalter | Ja |
| Produktefarbe | Dunkelbraun |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | hohe Beständigkeit |
| Verwendung | Aussen |
| Schutzart | IP44 |
| Einsatztemperaturbereich | -20+40 |
| Sicherheitsfunktionen | Überstromschutzschalter |
| Produkthöhe | 220 |
| Produktbreite | 250 |
| Produkttiefe | 220 |
| Gewicht netto | 4.450 |
| Verpackungsart | Kartonbox |

Öffnungszeiten über Pfingsten: Montag, 20.05.2024 geschlossen

20.05.2024 2/2