

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C13A 30mA Typ A

Artikel-Nr: 53 00104 EAN Code: 3250611067825

Beschreibung

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C13A 30mA Typ A

Spezifikationen

Fehlerstromschutzschalter
Kleinverteiler
Innen
Zubehör
HAGER
HAGER
ADA563D
AP
DIN-Schiene
2
13 A
30 mAh
С
240 V
Wandmontage
500 V
4 kV

22.10.2025

Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Produktefarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Neutralleiterposition	rechts
Halogenfrei	Nein
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1 - 25 mm2
UV-beständig	Nein
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 - 16 mm2
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Verschmutzungsrad	2
Produktefarbe	Grau
Sicherheitsfunktionen	Schutzklasse II
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Zusatzfunktionen	1x 4 Module
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Produkthöhe	180 mm
Produktbreite	110 mm
Einsatztemperaturbereich	-25+40 °C
Produkttiefe	80 mm
Sicherheitsfunktionen	Ausschaltvermögen 10kA
Verpackungsart	offen
Produkthöhe	84 mm
Produktbreite	35 mm
Produkttiefe	70 mm
Verpackungsart	offen

22.10.2025