

FI Schalter 10mA 25A 2-polig

Artikel-Nr: 17H8363 EAN Code: 3250611611752

Beschreibung

FI Schalter 10mA 25A 2-polig

Spezifikationen

Тур	Fehlerstromschutzschalter
Marke	HAGER
Modell	CCA225C
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Polzahl	2P
Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsfehlerstrom IAn	10 mAh
Auslösecharakteristik	A
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungskurzschlussstrom	6 kA
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1 - 25 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 - 16 mm2
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1 - 16 mm2
Verschmutzungsrad	2

25.10.2025

Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25+40 °C
Einsatztemperaturbereich Produkthöhe	-25+40 °C 83 mm
Produkthöhe	83 mm
Produkthöhe Produktbreite	83 mm 36 mm

25.10.2025