

HEIDEMANN Funkgong-Set HX PIANO (Reichweite max. 150m) ws

Artikel-Nr: 17970830 EAN Code: 4011150708308

Beschreibung

HEIDEMANN Funkgong-Set HX PIANO, mit 8 einstellbaren Melodien (in 4 Stufen regelbar, max. 90 dB), optisches Rufsignal (3 blaue LED) und rote LED als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger, inkl. wetterfester Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte (Empfänger IP20), Reichweite max. 150m, kompatibel mit allen HX Geräten, weiss

Spezifikationen

Тур	Funkgong-Set
Marke	HEIDEMANN
Modell	HX Piano
Nennspannung	3 V
Reichweite max	150 m
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	90 dB
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	Sender CR2032, Empfänger 2x LR06
Produktefarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	Sender IP55, Empfänger IP20
Einsatztemperaturbereich	-5+40 °C
Sicherheitsfunktionen	256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar

06.12.2025

Zusatzfunktionen	8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
Zusatzfunktionen	umschaltbar auf nur klingeln / nur LED / klingeln und LED
Zusatzfunktionen	kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
Produkthöhe	115 mm
Produktbreite	135 mm
Produkttiefe	30 mm
Gewicht netto	0.240 Kg
Verpackungsart	Blister

06.12.2025