



## HEIDEMANN Funkgong-Set HX PLUG-IN (Reichweite max. 100m) ws

Artikel-Nr: 17970801  
EAN Code: 4011150708018

### Beschreibung

HEIDEMANN Funkgong-Set HX PLUG-IN, mit 8 einstellbaren Melodien (max. 82 dB) und LED-Betriebsleuchte, Empfänger für Steckdosenanschluss (16A/230V), inkl. wetterfester Sender IP44 mit Namensschild (Empfänger IP20), Reichweite max. 100m, kompatibel mit allen HX-Geräten, weiss

### Spezifikationen

Typ	Funkgong-Set
Marke	HEIDEMANN
Modell	HX Plug-in
Nennstrom	Empfänger 16 A
Nennspannung	3 / 230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Steckertyp	Typ 11
Reichweite max	100 m
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	82 dB
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	Sender CR2032
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	Sender IP44, Empfänger IP20

Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
Zusatzfunktionen	8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
Zusatzfunktionen	LED-Betriebsleuchte
Zusatzfunktionen	kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
Produkthöhe	100 mm
Produktbreite	100 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.210 Kg
Verpackungsart	Blister