



## HEIDEMANN Funkgong-Set HX SPEAKER (Reichweite max. 200m) si

Artikel-Nr: 17970845  
EAN Code: 4011150708452

### Beschreibung

HEIDEMANN Funkgong-Set HX SPEAKER, mit 8 einstellbaren Melodien (in 4 Stufen regelbar, max. 90 dB), optisches Rufsignal (blaue LED) und rote LED als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger, inkl. wetterfester Sender IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte (Empfänger IP20), Reichweite max. 200m, kompatibel mit allen HX Geräten, silber

### Spezifikationen

Typ	Funkgong-Set
Marke	HEIDEMANN
Modell	Speaker
Nennspannung	3 / 4.5 V
Reichweite max	200 m
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	90 dB
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	Sender CR2032, Empfänger 3x LR06
Produktfarbe	Silber
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen
Schutzart	Sender IP55, Empfänger IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+40 °C
Sicherheitsfunktionen	Funkfrequenz selbstlernend

Zusatzfunktionen	8 Melodien können an HX Empfänger gesendet werden (Rufunterscheidung)
Zusatzfunktionen	umschaltbar auf nur klingeln / nur LED / klingeln und LED
Zusatzfunktionen	Lautstärke in 4 Stufen regulierbar
Produkthöhe	140 mm
Produktbreite	100 mm
Produkttiefe	26 mm
Gewicht netto	0.215 Kg
Verpackungsart	Blister