



INTERTECHNO Funk-Einbau-Schalter potentialfrei ITL-1001 (max. 1000W) gr

Artikel-Nr: 60 00040
EAN Code: 9005437697138

Beschreibung

INTERTECHNO Funk-Einbau-Schalter potentialfrei ITL-1001, potentialfreier Ausgang mit fixer 2-Sekunden-Abschaltautomatik, zuverlässige Möglichkeit um z. B. einen elektrischen Türöffner, einen Stromstosstaster, einen potentialfreien Kontakt eines Garagentors (Schlüsselschalterkontakt) oder andere Stromstossrelais bis 1000W per Funk-zu schalten, ermöglicht viele interessante Gruppenschaltungen durch die gleichzeitige Verwendung von bis zu 16 verschiedenen Codes, IP20, grau

Spezifikationen

| | |
|----------------|----------------------------|
| Typ | Funk Einbau-Impulsschalter |
| Marke | INTERTECHNO |
| Modell | ITL-1001 |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennleistung | 1000 W |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz |
| Dimmfunktion | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |

| | |
|--------------------------|--|
| Einsatztemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Sicherheitsfunktionen | 16 Speicherplätze für unterschiedliche Codierungen |
| Zusatzfunktionen | viele Einsatzmöglichkeiten durch Abschaltautomatik z.B.: Hoflicht, Garagentor, Absaugventilator, Türöffner |
| Zusatzfunktionen | kompatibel mit allen Intertechno Sendern und Gateaways |
| Produkthöhe | 49 mm |
| Produktbreite | 48 mm |
| Produkttiefe | 25 mm |
| Gewicht netto | 0.036 Kg |
| Verpackungsart | Karton mit Eurolochung |
