



INTERTECHNO Funk-Set mit 3x Zwischenstecker + Handsender ITI-3 (max. 2300W) ws

Artikel-Nr: 60 00050
EAN Code: 9005437310051

Beschreibung

INTERTECHNO Funk-Set mit 3x Zwischenstecker und Handsender ITI-3, für Ein/Aus-Schaltungen aller festverkabelten Maschinen, Elektrogeräten sowie Lampen, Lichterketten, Ventilatoren, Heizlüfter, Pumpen bis 2300W Schaltleistung, bis zu 3 Sender speicherbar, dadurch auch Gruppenschaltfunktion möglich, Handsender ist mit 16 verschiedenen Codes ausgestattet, IP20, weiss

Spezifikationen

Typ	Funkset
Marke	INTERTECHNO
Nennstrom	6.52 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	2300 W
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 12
Reichweite max	30 m
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	CR2032 (Fernbedienung)
Dimmfunktion	Nein
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja

Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-20...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	3 Speicherplätze pro Funk-Zwischenstecker
Produkthöhe	130 mm
Produktbreite	200 mm
Produkttiefe	90 mm
Gewicht netto	0.430 Kg
Verpackungsart	Blister
