



LED Schnurdimmer PHAN 5-100W/VA (LED 3-35W) sw

Artikel-Nr: 1608010
EAN Code: 7611007123857

Beschreibung

LED Schnurdimmer PHASENANSCHNITT 5-100W/VA (LED 3-35W), geeignet für max. Ø 8mm Kabel, für konventionelle Trafo's, für dimmbare LED-Leuchtmittel sowie Glüh- und HV-Halogenlampen, mit Schraubklemmen, schwarz

Spezifikationen

Typ	LED Schnurdimmer
Marke	EHMANN
Modell	Phasenanschnitt
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lastart	induktiv
Nennleistung	5 - 100 VA / LED 3 - 35 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Produktfarbe	Schwarz
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	Überlast- / Kurzschlusschutz elektronisch

Zusatzfunktionen	für konventionelle Trafo's
Produkthöhe	33 mm
Produktbreite	110 mm
Produkttiefe	33 mm
Gewicht netto	0.075 Kg
Verpackungsart	offen