

EDIZIOdue Variateur rotatif à enc. COUP. DE PHASE 40-600VA (LED 60-120W) bl

N° d'article 165D7160 2 Code EAN: 7611007123727

Description

EDIZIOdue Variateur rotatif à encastrer COUPURE DE PHASE 40-600VA (LED 60-120W), pour transformateurs conventionnels, approprié pour sources lumineuses LED dimmables, lampes halogènes BT, lampes halogènes à incandescence et HT, avec bornes à vis, blanc

Spécifications

variateur
EDIZIOdue
phase inductif
à encastrer
230 V
50 - 60 Hz
inductif
40 - 600 W
bornes à vis
34 mm
blanc
thermoplastique
oui
haute résistance
intérieur

14.12.2025

Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-20+60 °C
Fonctions de sécurité	Know-how et production à Horgen
Fonctions supplémentaires	pour les transformateurs conventionnels
Hauteur du produit	88 mm
Largeur du produit	88 mm
Profondeur du produit	45 mm
Poids net	0.130 Kg
Type d'emballage	plaque en PET

14.12.2025