



HEIDEMANN Récepteur radio HX ONE (portée max. 100m) bl

N° d'article 17970860
Code EAN : 4011150708605

Description

HEIDEMANN Récepteur radio HX ONE, avec 8 mélodies réglables (max. 82 dB), signal d'appel optique (LED rouge), portée max. 100m, compatible avec tous les appareils HX One, IP20, blanc

Spécifications

| | |
|---------------------------|---|
| Type | récepteur radio |
| Marque | HEIDEMANN |
| Modèle | HX One |
| Tension nominale | 3 V |
| Portée max | 100 m |
| Nombre de mélodies | 8 |
| Niveau sonore | 82 dB |
| Fréquence radio | 433.92 MHz |
| Type de batterie | 2x LR06 |
| Couleur du produit | blanc |
| Matériau principal | plastique |
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -10...+40 °C |
| Fonctions de sécurité | 256 fréquences radio à auto-apprentissage réglables par commutateur de codage |
| Fonctions supplémentaires | clip ceinture et suspension murale |

| | |
|---------------------------|---|
| Fonctions supplémentaires | signal d'appel optique (LED rouge) |
| Fonctions supplémentaires | complète les sets de carillon radio HX One existants / récepteurs / émetteurs |
| Hauteur du produit | 98 mm |
| Largeur du produit | 70 mm |
| Profondeur du produit | 28 mm |
| Poids net | 0.150 Kg |
| Type d'emballage | blister |