



HEIDEMANN Set de carillon radio HX FLASHLIGHT (portée max. 200m) ant/ar

N° d'article 17970825
Code EAN : 4011150708254

Description

HEIDEMANN Set de carillon radio HX FLASHLIGHT, avec 8 mélodies réglables (4 niveaux de réglage, max. 90 dB), signal d'appel optique (5 LED blanches clignotantes) et lampe d'avertissement lorsque les piles sont faibles, y compris émetteur IP55 résistant aux intempéries avec plaque nominative et lampe de fonction LED (récepteur IP20), portée max. 200m, compatible avec tous les appareils HX, anthracite/argent

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type | set de carillon radio |
| Marque | HEIDEMANN |
| Modèle | HX Flashlight |
| Tension nominale | 3 V |
| Portée max | 200 m |
| Nombre de mélodies | 8 |
| Niveau sonore | 90 dB |
| Fréquence radio | 433.92 MHz |
| Type de batterie | émetteur CR2032, récepteur 2x LR14 |
| Couleur du produit | anthracite |
| Matériau principal | plastique |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| Indice de protection | émetteur IP55, récepteur IP20 |
| Température d'utilisation | -5...+40 °C |

| | |
|---------------------------|---|
| Fonctions de sécurité | 256 fréquences radio à auto-apprentissage réglables par commutateur de codage |
| Fonctions supplémentaires | 8 mélodies réglables (différenciation des appels) |
| Fonctions supplémentaires | signal d'appel optique |
| Fonctions supplémentaires | compatible/extensible avec tous les appareils HX |
| Hauteur du produit | 140 mm |
| Largeur du produit | 120 mm |
| Profondeur du produit | 40 mm |
| Poids net | 0.250 Kg |
| Type d'emballage | blister |
