



HEIDEMANN Set de carillon radio HX MOONLIGHT (portée max. 200m) bl/tu

N° d'article : 17970841
Code EAN : 4011150708414

Description

HEIDEMANN Set de carillon radio HX MOONLIGHT, avec 8 mélodies réglables (réglage continu de 70 dB à 95 dB max.), signal d'appel optique (4 LED orange) et fonction veilleuse (LED orange) avec automatisme crépusculaire, récepteur pour raccordement à une prise de courant (16A/230V), y compris émetteur IP55 résistant aux intempéries avec plaque nominative et lampe de fonction LED (récepteur IP20), portée max. 200m, compatible avec tous les appareils HX, blanc/turquoise

Spécifications

Type	set de carillon radio
Marque	HEIDEMANN
Modèle	HX Moonlight
Courant nominal	récepteur 16 A A
Tension nominale	3 / 230 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Type de fiche	type 11
Portée max	200 m
Nombre de mélodies	8
Niveau sonore	95 dB
Fréquence radio	433.92 MHz
Type de batterie	émetteur CR2032
Couleur du produit	blanc, acryle
Matériau principal	plastique
Utilisation	intérieur, extérieur

Indice de protection	émetteur IP55, récepteur IP20
Température d'utilisation	-5...+35 °C
Fonctions de sécurité	256 fréquences radio à auto-apprentissage réglables par commutateur de codage
Fonctions supplémentaires	8 mélodies réglables (différenciation des appels)
Fonctions supplémentaires	fonction veilleuse (LED orange) avec automatisme crépusculaire
Fonctions supplémentaires	compatible/extensible avec tous les appareils HX
Hauteur du produit	120 mm
Largeur du produit	110 mm
Profondeur du produit	35 mm
Poids net	0.280 Kg
Type d'emballage	blister