



## HEIDEMANN Set de carillon radio PIEZO I (portée max. 100m) bl

N° d'article 17970708  
Code EAN : 4011150707080

### Description

HEIDEMANN Set de carillon radio PIEZO I, avec 58 mélodies réglables (réglable sur 4 niveaux, max. 85 dB) et signal d'appel optique (4 LED bleues), récepteur pour raccordement à une prise (16A/230V), y compris émetteur IP55 résistant aux intempéries avec plaque nominative - sans pile, génération de courant par effet piézoélectrique (récepteur IP20), portée 100m, blanc

### Spécifications

Type	set de carillon radio
Marque	HEIDEMANN
Modèle	Piezo I
Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 V
Fréquence nominale	50 Hz
Portée max	100 m
Nombre de mélodies	58
Niveau sonore	85 dB
Fréquence radio	433.92 MHz
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Utilisation	intérieur
Indice de protection	émetteur IP55, récepteur IP20
Température d'utilisation	-5...+40 °C
Fonctions de sécurité	auto-apprentissage de la fréquence radio

Fonctions supplémentaires	émetteur sans pile, génération de courant par effet piézoélectrique
Fonctions supplémentaires	signal d'appel optique (4 LED bleues)
Fonctions supplémentaires	volume réglable sur 4 niveaux
Hauteur du produit	88 mm
Largeur du produit	119 mm
Profondeur du produit	66 mm
Poids net	0.160 Kg
Type d'emballage	blister