

INTERTECHNO Interrupteur de puissance radio à enc. ITWR-3501 (max. 2500W) bl

N° d'article 1204381
Code EAN : 9005437697077

Description

INTERTECHNO Interrupteur de puissance radio à encastrer ITWR-3501, pour l'allumage/l'extinction de lampes et d'appareils électriques jusqu'à 2500W, mémoire de scénarios pour l'utilisation avec plusieurs récepteurs et émetteurs radio adaptés à la commutation de scénarios, 32 emplacements de mémoire pour tous les émetteurs instructifs, le codage est conservé même après une panne de courant, IP20, blanc

Spécifications

Type	interrupteur à impulsion radio à encastrer
Marque	INTERTECHNO
Modèle	ITWR-3501
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	3500 W
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Portée max	30 m
Fréquence radio	433.92 MHz
Dimmable	non
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Utilisation	intérieur

Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-20...+55 °C
Fonctions de sécurité	32 emplacements de mémoire pour différents codages
Fonctions supplémentaires	commutable uniquement avec les émetteurs Intertechno à auto-apprentissage
Fonctions supplémentaires	non autorisé pour les tubes fluorescents
Hauteur du produit	39 mm
Largeur du produit	41 mm
Profondeur du produit	16 mm
Poids net	0.040 Kg
Type d'emballage	blister