



## INTERTECHNO Interrupteur radio à enc. CMR-2000 (max. 2000W) bl

N° d'article 60 00043  
Code EAN : 9005437697145

### Description

INTERTECHNO Interrupteur radio à encastrer CMR-2000, tension d'alimentation 230V/AC, puissance de coupure 2000 watts, consommation en mode veille < 0,5 watts, pour machines et appareils électriques télécommandés et câblés, commutation de toutes les installations d'éclairage, pour montage en saillie ou encastré, compatible avec tous les émetteurs et passerelles Intertechno, 16 emplacements de mémoire, blanc

### Spécifications

Type	interrupteur à impulsion radio à encastrer
Marque	INTERTECHNO
Modèle	CMR-2000
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	2000 W
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Portée max	30 m
Fréquence radio	433.92 MHz
Dimmable	non
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-20...+55 °C

Fonctions de sécurité	16 emplacements de mémoire pour différents codages
Fonctions supplémentaires	convient à tous les émetteurs Intertechno
Hauteur du produit	52 mm
Largeur du produit	52 mm
Profondeur du produit	30 mm
Poids net	0.036 Kg
Type d'emballage	carton avec perforation euro

---