

Variateur LED à cordon COUP. DE PHASE 5-100W/VA (LED 3-35W) nr

N° d'article 1608010 Code EAN: 7611007123857

Description

Variateur LED à cordon COUPURE DE PHASE 5-100W/VA (LED 3-35W), pour câble de Ø 8mm max., pour transformateurs conventionnels, pour sources lumineuses LED dimmables ainsi que pour lampes à incandescence et à halogène HT, avec bornes à vis, noir

Spécifications

Туре	variateur à cordon LED
Marque	EHMANN
Modèle	phase inductif
Tension nominale	230 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Type de charge	inductif
Puissance nominale	5 - 100 VA / LED 3 - 35 W
Type de raccordement	bornes à vis
Couleur du produit	noir
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-5+35 °C
Fonctions de sécurité	protection électronique contre les surcharges et les courts-circuits

15.12.2025

Fonctions supplémentaires	pour les transformateurs conventionnels
Hauteur du produit	33 mm
Largeur du produit	110 mm
Profondeur du produit	33 mm
Poids net	0.075 Kg
Type d'emballage	ouvert

15.12.2025