



Variateur LED à cordon COUP. DE PHASE 7-110W/VA (LED 3-35W) nr

N° d'article : 1698008
Code EAN : 7611007080440

Description

Variateur LED à cordon COUPURE DE PHASE 7-110W/VA (LED 3-35W), pour câble de Ø 6.5mm max., pour transformateurs conventionnels, pour sources lumineuses LED dimmables ainsi que pour lampes halogènes BT à transformateur magnétique, lampes halogènes à incandescence et à haute tension, avec bornes à vis, noir

Spécifications

| | |
|---------------------------|--|
| Type | variateur à cordon LED |
| Marque | EHMANN |
| Modèle | phase inductif |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Type de charge | inductif |
| Puissance nominale | 7 - 110 VA / LED 3 - 35 W |
| Type de raccordement | bornes à vis |
| Couleur du produit | noir |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -5...+35 °C |
| Fonctions de sécurité | protection électronique contre les surcharges et les courts-circuits |

| | |
|---------------------------|---|
| Fonctions supplémentaires | pour les transformateurs conventionnels |
| Hauteur du produit | 35 mm |
| Largeur du produit | 130 mm |
| Profondeur du produit | 59 mm |
| Poids net | 0.155 Kg |
| Type d'emballage | blister |