



Dimmer LED a cavo TAGLIO DI FASE ASC. 7-110W/VA (LED 3-35W) nr

N. articolo 1698008
Codice EAN: 7611007080440

Descrizione del

Dimmer LED a cavo TAGLIO DI FASE ASCENDENTE 7-110W/VA (LED 3-35W), adatto per cavo \varnothing max. 6.5 mm, per trasformatore convenzionali, per lampade LED dimmerabili e lampade alogene LV con trasformatore magnetici, lampade a incandescenza e alogene HV, con morsetti a vite, nero

Capitolati

Typ	LED Schnurdimmer
Marke	EHMANN
Modell	Phasenanschnitt
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lastart	induktiv
Nennleistung	7 - 110 VA / LED 3 - 35 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Produktfarbe	Schwarz
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	Überlast- / Kurzschlusschutz elektronisch

Zusatzfunktionen	für konventionelle Trafo's
Produkthöhe	35 mm
Produktbreite	130 mm
Produkttiefe	59 mm
Gewicht netto	0.155 Kg
Verpackungsart	Blister