



## HEIDEMANN Set di suoneria radio HX MOONLIGHT (portata max. 200m) bi/tu

N. articolo 17970841  
Codice EAN: 4011150708414

### Descrizione del

Set di suonerie radio HEIDEMANN HX MOONLIGHT, con 8 melodie regolabili (regolazione continua da 70 dB a max. 95 dB), segnale ottico di chiamata (4 LED arancioni) e funzione luce notturna (LED arancione) con controllo crepuscolare automatico, ricevitore per collegamento alla presa di corrente (16A/230V), incl. trasmettitore resistente alle intemperie IP55 con targhetta e luce di funzione a LED (ricevitore IP20), portata max. 200m, compatibile con tutti i dispositivi HX, bianco/turchese

### Capitolati

Typ	Funkgong-Set
Marke	HEIDEMANN
Modell	HX Moonlight
Nennstrom	Empfänger 16 A
Nennspannung	3 / 230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Steckertyp	Typ 11
Reichweite max	200 m
Anzahl Melodien	8
Lautstärke	95 dB
Funkfrequenz	433.92 MHz
Batterietyp	Sender CR2032
Produktfarbe	Weiss, Acryl
Hauptwerkstoff	Kunststoff

Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	Sender IP55, Empfänger IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+35 °C
Sicherheitsfunktionen	256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
Zusatzfunktionen	8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
Zusatzfunktionen	Nachtlichtfunktion (orange LED) mit Dämmerungsautomatik
Zusatzfunktionen	kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten
Produkthöhe	120 mm
Produktbreite	110 mm
Produkttiefe	35 mm
Gewicht netto	0.280 Kg
Verpackungsart	Blister