



HEIDEMANN Set di suoneria radio HX TWIN (portata max. 100m) bi

N. articolo 17970802
Codice EAN: 4011150708025

Descrizione del

HEIDEMANN Set di suoneria radio HX TWIN (2x ricevitore: 1x mobile, 1x presa), con 8 melodie regolabili (max. 82 dB), segnale ottico di chiamata (LED rosso) sul ricevitore mobile e 1 luce di funzione LED sul ricevitore della presa (16A/230V), incl. trasmettitore resistente alle intemperie IP44 con targhetta (ricevitore IP20), portata max. 100m, compatibile con tutti i dispositivi HX, bianco

Capitolati

| | |
|-----------------|---|
| Typ | Funkgong-Set |
| Marke | HEIDEMANN |
| Modell | HX Twin |
| Nennstrom | Empfänger (mobiler Empfänger ausgeschlossen) 16 A |
| Nennspannung | 3 / 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Steckertyp | Typ 11 |
| Reichweite max | 100 m |
| Anzahl Melodien | 8 |
| Lautstärke | 82 dB |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz |
| Batterietyp | Sender CR2032, mobiler Empfänger 2x LR06 |
| Produktfarbe | Weiss |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| Schutzart | Sender IP44, Empfänger IP20 |

| | |
|--------------------------|---|
| Einsatztemperaturbereich | -5...+40 °C |
| Sicherheitsfunktionen | 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar |
| Zusatzfunktionen | 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) |
| Zusatzfunktionen | optisches Rufsignal (rote LED) |
| Zusatzfunktionen | kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten |
| Produkthöhe | 100 mm |
| Produktbreite | 170 mm |
| Produkttiefe | 40 mm |
| Gewicht netto | 0.300 Kg |
| Verpackungsart | Blister |
