



Interruttore differenziale 25A 30mA 2p

N. articolo 17H8365
Codice EAN: 3250611611769

Descrizione del

Interruttore differenziale 25A 30mA 2p

Capitolati

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Typ | Fehlerstromschutzschalter |
| Marke | HAGER |
| Modell | CDA225C |
| Befestigungsmöglichkeit | DIN-Schiene |
| Polzahl | 2P |
| Bemessungsstrom | 25 A |
| Bemessungsfehlerstrom IAn | 30 mA |
| Auslösecharakteristik | A |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Bemessungskurzschlussstrom | 6 kA |
| Stosstromfestigkeit | 0.25 kA |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
| Bemessungstossspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 4000 |
| elektrische Lebensdauer - in Zyklen | 2000 |
| Neutralleiterposition | rechts |
| Einbautiefe | 68 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt eindrhtig | 1 - 25 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrhtig | 1 - 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrhtig | 1 - 16 mm ² |
| Verschmutzungsrad | 2 |
| Produktfarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-bestndig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+40 °C |
| Produktstrke | 83 mm |
| Produktbreite | 36 mm |
| Produkttiefe | 70 mm |
| Gewicht netto | 0.235 Kg |
| Verpackungsart | Schrumpffolie |