



## INTERTECHNO Interruttore di potenza radio da inc. ITWR-3501 (max. 2500W) bi

N. articolo 1204381  
Codice EAN: 9005437697077

### Descrizione del

INTERTECHNO Interruttore di potenza radio da incasso ITWR-3501, per l'accensione e lo spegnimento di lampade e apparecchi elettrici fino a 2500W, memoria di scena per l'utilizzo con diversi ricevitori e trasmettitori radio adatti alla commutazione di scene, 32 posizioni di memoria per tutti i trasmettitori didattici, la codifica viene mantenuta anche dopo un'interruzione di corrente, IP20, bianco

### Capitolati

Typ	Funk Einbauschalter
Marke	INTERTECHNO
Modell	ITWR-3501
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	3500 W
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Reichweite max	30 m
Funkfrequenz	433.92 MHz
Dimmfunktion	Nein
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung	Innen

---

Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-20...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	32 Speicherplätze für unterschiedliche Codierungen
Zusatzfunktionen	nur mit selbstlernenden Intertechno-Sendern schaltbar
Zusatzfunktionen	nicht zulässig für Leuchtstoffröhren
Produktgröße	39 mm
Produktbreite	41 mm
Produkttiefe	16 mm
Gewicht netto	0.040 Kg
Verpackungsart	Blister

---