


# INTERTECHNO Pulsante per gong radio LMTL-711 IP44 bi

N. articolo 1204376
Codice EAN: 9005437700227

## Descrizione del

INTERTECHNO Pulsante per gong radio LMTL-711, per l'uso aggiuntivo o l'ampliamento dei due set di radiocronaca IT-7000 e IT-9000, adatto anche come trasmettitore per ricevitori radio con spegnimento automatico, ad esempio con la spina intermedia ITLR-3500 o con il modulo tuttofare ITL-1000, IP44, bianco

## Capitolati

| | |
|---|---|
| Typ | Gong-Taster |
| Marke | INTERTECHNO |
| Modell | LMLT-711 |
| Nennspannung | 3 V |
| Reichweite max | 30 m |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz |
| Batterietyp | CR2032 |
| Dimmfunktion | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Produktefarbe | Weiss |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| Schutzart | IP44 |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Zusatzfunktionen | für die zusätzliche Verwendung oder Erweiterung der beiden Funk-Gong Sets IT-7000 und IT-9000 |

| | |
|---|---|
| Produkthöhe | 31 mm |
| Produktbreite | 80 mm |
| Produkttiefe | 23 mm |
| Gewicht netto | 0.030 Kg |
| Verpackungsart | Blister |