



INTERTECHNO Set radio con 3x adattori + trasmettitore IT-1500 (max. 1500W) bi

N. articolo 60 00050
Codice EAN: 9005437310051

Descrizione del

INTERTECHNO Set radio con 3x adattori e trasmettitore portatile ITI-3, per l'accensione e lo spegnimento di tutte le macchine cablate, apparecchi elettrici, lampade, luci fiabesche, ventilatori, termoventilatori, pompe con capacità di commutazione fino a 2300W, possibilità di memorizzare fino a 3 trasmettitori, quindi anche funzione di commutazione di gruppo, il trasmettitore portatile è dotato di 16 codici diversi, IP20, bianco

Capitolati

| Typ | Funkset |
|---------------------------|------------------------|
| Marke | INTERTECHNO |
| Nennstrom | 6.52 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennleistung | 2300 W |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Steckertyp | Typ 12 |
| Reichweite max | 30 m |
| Funkfrequenz | 433.92 MHz |
| Batterietyp | CR2032 (Fernbedienung) |
| Dimmfunktion | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |

| | |
|--------------------------|---|
| Produktfarbe | Weiss |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Sicherheitsfunktionen | 3 Speicherplätze pro Funk-Zwischenstecker |
| Produkthöhe | 130 mm |
| Produktbreite | 200 mm |
| Produkttiefe | 90 mm |
| Gewicht netto | 0.430 Kg |
| Verpackungsart | Blister |
